

CH-1型 pH・mVチェッカー



本器は pH・ORP測定機器
の現場保守用に使用されています。
pH・ORP 標準発生器と回路テスターを
組み込み、小型軽量で携帯に便利です。

仕 様 出 力：(1) pH 起電力…… 0～100℃に於ける pH 起電力
0～14pHを 1pHステップ
(2) 酸化還元電位…… ±700, ±500, ±200, 0 mV
(3) 精 度…… +2.5%

交 流 電 圧：AC 0～250V(1目盛5V)測定レンジ

増巾器絶縁チェック：出力端子切替で増巾器の絶縁度をチェック出来ます。

電 源：UM-3 乾電池 2ヶ使用(バッテリー寿命1000時間以上)

大 き さ：145×185×80(ケースの大きさ)

重 量：1.5kg

添 付 品：プラグ付テスターコード(ACV測定用) 1組
みの虫クリップ(pH・mV標準発生器出力用) 1組
吊皮バンド付皮ケース



JIS表示許可工場・公害計器製造登録工場

富士精密電機株式会社

本 社 〒141 東京都品川区西五反田7-20-9
TEL (03)492-2602(代)
鷺津工場 〒431-04 静岡県湖西市鷺津1122-2
TEL (05357) 6-0093

代理店

